

RADIOMARELLI - Mod. 9A 55

NOTE

A) I primi apparecchi di questo modello, serie « Gamma OC1 con 29,5 m » hanno il condensatore variabile e tutte le bobine del mod. 8AO5. Gli apparecchi seguenti appartengono alla serie « Gamma OC 1 con 29 m ».

B) Sulla basetta dell'altoparlante calza cavetto schermato (M) invece del filo nero (N).

C) Negli apparecchi precedenti il n. 4000 i colori fili altoparlante non corrispondono con lo schema.

VALORI COMPONENTI mod. 9A55

CONDENSATORI

C 1, 2	var. 120 pF
C da 3 a 10	compens.
C 12	10 pF
C 13	270 »
C 14	168 »
C 14	168 »
C 15	20 »
C 20, 22 27, 28	64 »
C 23, 24, 25	125 »
C 26	180 »
C 29	14 »
C 17, 48	2000 »
C 18	0,1 MF
C 19	20.000 pF
C 30, 33, 37	16.000 »
C 31, 32, 35	50.000 »
C 34	50 000 »
C 36	10.000 »
C 39	0,25 MF
C 38	3200 »
C 40	32.000 pF
C 41	25 MF
C 43, 44	16 »
C 42	1,5 »
C 45, 46	16 »

RESISTENZE

R 2	220 ohm 1 W
R 3	1600 » 1/2 W
R 4	0,5 M »
R 5	0,25 » »
R 6, 11, 13, 18	50.000 ohm 1/2 W
R 12, 14	250 » »
R 15	1000 » 1 W
R 16	16.000 » »
R 7, 8, 17	1 M 1/2 W
R 19	50 M poten.
R 20	50 ohm 1/4 W
R 21	160 » 1/2 W
R 22	720 » »

TABELLA TENSIONI

	6A8 GT	6K7 GT	6Q7 G	6V6 G	5Y3 G
V. placca	245	245	105	240	2 × 360
V. schermo	95	120	—	260	—
V. catodo	2,8	2,5	1,5	11	—
Tensione su C45 = 340 V.					
Corrente anodica totale = 74 mA.					